

PRIME A520M-K/CSM

Dónde comprar

[Descripción](#)

[Especificaciones](#)

[Noticias](#)

[Soporte](#)

Viewing 1 - 1 of 1



Model	PRIME A520M-K/CSM
CPU	AMD AM4 Socket for AMD Ryzen™ 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series/ 3000 G-Series Desktop Processors **, Refer to www.asus.com for CPU support list.
Chipset	AMD A520
Memoria	2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 4866(O.C.)/4600(O.C.)/4466(O.C.)/4400(O.C.)/4333(O.C.)/4266(O.C.)/4200(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 MHz Un-buffered Memory **, Refer to www.asus.com for the Memory QVL (Qualified Vendors Lists), and memory frequency support depends on the CPU types.,Dual Channel Memory Architecture,ECC Memory (ECC mode) support varies by CPU.
Gráfica	1 x HDMI 2.1(4K@60HZ)
Puertos de Expansión	AMD Ryzen™ 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series/ 3000 G-Series Desktop Processors,AMD A520 Chipset,2 x PCIe 3.0 x1,1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode)
Almacenamiento	Total supports 1 x M.2 slot(s) and 4 x SATA 6Gb/s ports,AMD Ryzen™ 5000 Series/ 5000 G-Series/ 4000 G-Series/ 3000 Series/ 3000 G-Series Desktop Processors : ,AMD A520 Chipset : ,1 x M.2 Socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x4 and SATA modes) storage devices support,4 x SATA 6Gb/s port(s),,Support Raid 0, 1, 10
LAN	Realtek RTL8111H 1Gb Ethernet,ASUS LANGuard

Audio

Realtek ALC887/8977.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC *,- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, up to 24-Bit/192kHz playback,- Audio Shielding,- Dedicated audio PCB layers,**Audio Feature** *,-* Choose the chassis with HD audio module in front panel to support 8-channel audio output.

Puertos USB

4 x USB 2.0 port(s)(4 x Type-A),**Front USB Port** (Total 6),**Rear USB Port** (Total 6),2 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(2 x Type-A),4 x USB 3.2 Gen 1 port(s)(4 x Type-A),2 x USB 2.0 port(s)(2 x Type-A)

Software Features

ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
AI Suite 3
- Performance and Power Saving Utility
TurboV EVO
EPU
Digi+ VRM
Fan Xpert
- EZ update
ASUS CPU-Z
AI Charger
DAEMON Tools
Norton Anti-virus software (Free Trial for 60 days)
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode

ASUS Special Features

ASUS 5X PROTECTION III
- ASUS DIGI+ VRM
- ASUS LANGuard
- ASUS Overvoltage Protection
- ASUS SafeSlot Core
- ASUS Stainless-Steel Back I/O
ASUS Q-Design
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- Aluminum heatsink design

Puertos posteriores I/O

4 x USB 3.2 Gen 1 (blue) Type-A,1 x D-Sub,2 x USB 2.0,3 x Audio jack(s),1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s),1 x LAN (RJ45) port(s),1 x HDMI

Internal I/O

1 x USB 3.2 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.2 Gen 1 port(s),1 x Chassis Fan connector(s),1 x 8-pin EATX 12V Power connectors,1 x Speaker connector,1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode),1 x System panel connector,1 x CPU Fan connector(s),2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s),1 x SPI TPM header,4 x SATA 6Gb/s connector(s),1 x S/PDIF out header(s),1 x 24-pin EATX Power connector(s),1 x Front panel audio connector(s) (AAFP),1 x Clear CMOS jumper(s),1 x COM port header

Accesorios

1 x ACC Express Activation Key Card,1 x M.2 SSD screw package(s),2 x SATA 6Gb/s cable(s),User´s man Shield,1 x Supporting DVD

BIOS	256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Manejo	WOL by PME, PXE
Sistema operativo	Windows® 10 64-bit
Form Factor	8.9 inch x 8.7 inch (22.6 cm x 22.1 cm),mATX Form Factor



- Este producto cuenta con certificación conforme a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), emitida por un organismo de certificación acreditado (NYCE), y con la homologación requerida por la autoridad de telecomunicaciones competente en México (actualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones – IFT, o la entidad que en el futuro lo sustituya).
- Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte con su proveedor o distribuidor autorizado para obtener información exacta sobre disponibilidad, versiones y precios.
- Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Las especificaciones y características varían según el modelo, y todas las imágenes son ilustrativas. Consulte las páginas de especificaciones para obtener todos los detalles. El color del PCB y las versiones de software incluidas están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Los nombres de marcas y productos mencionados son marcas comerciales de sus respectivas compañías. A menos que se indique lo contrario, todas las declaraciones de rendimiento se basan en el rendimiento teórico. Las cifras reales pueden variar en situaciones del mundo real. La velocidad de transferencia real de USB 3.0, 3.1, 3.2 y/o Tipo-C variará dependiendo de muchos factores, incluida la velocidad de procesamiento del dispositivo host, los atributos de los archivos y otros factores relacionados con la configuración del sistema y su entorno operativo.
- Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países.
- Las especificaciones y características varían según el modelo, y todas las imágenes son ilustrativas. Consulte las páginas de especificaciones para obtener detalles completos.
- * Las especificaciones y características precisas varían según el modelo. Consulte la página de especificaciones
- El producto (equipo eléctrico, electrónico, batería de botón que contiene mercurio) no debe tirarse a la basura municipal. Consulte las normativas locales para la eliminación de productos electrónicos.
- El uso del símbolo de marca comercial (TM, ®) que aparece en este sitio web significa que la palabra texto, marcas comerciales, logotipos o eslóganes se está utilizando como marca comercial bajo la protección de las leyes comerciales y / o registrada como marca comercial en EE. UU. Y / u otro país / región.
- Obtenga más información sobre el uso, la extracción, el reemplazo y las pautas de seguridad relacionadas con la batería

**Las especificaciones del producto y el diseño de la batería pueden variar según el modelo. Para cualquier pregunta, comuníquese con el servicio de atención al cliente oficial de ASUS.

 **Envíos gratis**

 **Te ayudamos con tu compra**
Contáctanos por email, eshop_mexico@asus.com de lunes a viernes, de 9am a 5pm

 **Pago seguro**
Pagos cifrados y seguros

Comprar y más información			Sobre nosotros	Conoce más	Soporte
Móvil / Consolas	All in One	Unidades Ópticas	Sobre ASUS	AI PC	Verificar estado de reparación
Laptops	PC de escritorio	Computadora Single Board	Careers	PC AI Avanzadas	Encontrar ubicaciones de servicio
Para Hogar	NUCs	Redes / IoT / Servidores	Noticias	¿Dónde comprar?	Registro del producto
Para trabajo	Mini PCs	WiFi 7	Relaciones con inversionistas	Powered By ASUS	Llámanos
Para Creadores	Workstations	WiFi 6	ESG	Asus Design Center	Aviso de seguridad
Para Estudiantes	Tarjetas Madre / Componentes	Routers WiFi	Sala de prensa	ASUSPRO	Videos de Soporte ASUS
Para Gamers	Tarjetas Madre	Sistemas Mesh WiFi	ASUSTOR Inc.	ASUS Blog	MyASUS app
Accesorios	Tarjetas Gráficas	Servidores	ASUS Cloud Corporation	AVC Licensing Notice	Extensión de Gar.
Monitores / Desktops	Enfriamiento	Accesorios	UniMax Electronics Inc.	Advanced AI PCs	
Monitores	Gabinetes	Teclados	Programa de reciclaje	Armoury Crate	
Proyectores	Fuentes de Poder	Mouse y Mouse Pad	Find Jobs	Aura	

Audífonos y Audio

Streaming Kit

Ropa, mochilas y accesorios

ASUS Store

¿Dónde comprar?

Revisar mi pedido

Descuentos para Estudiantes

Obtén las últimas ofertas y más

Ingresar dirección de correo electr

Regístrate

